

eBox WiFi-01 v.1.2.1

nastavení režimu STA

- 1) V režimu AP eBoxu se k němu pomocí wifiny připojte.
- 2) Na eBoxu se rozsvítí pravá kontrolka navázání spojení.
- 3) V internet. prohlížeči zadejte IP: 11.11.11.254
- 4) Přihlaste se do nastavení eBoxu: admin / admin
- 5) Vstupte do nabídky „STA Setting“ a nastavte tyto položky:
 - **SSID**.....název WiFi routeru ke kterému se bude eBox připojovat
 - **Password**.....zadejte přístupové heslo k WiFi routeru
 - **DHCP**.....Disable
 - **IP Address**.....zadejte **pevnou IP eBoxu** v rámci interní sítě
 - **Subnet Mask**..... 255.255.255.0 (nejběžnější nastavení)
 - **Gateway Address**....výchozí bránu routeru vyplnit v případě vzdálené správy
- 6) Nastavení potvrdit bez resetu !!
- 7) Vstupte do nabídky „Mode Setting“ a nastavte režim „**STA**“ a uložte.
- 8) Pravá kontrolka eBoxu přestane svítit, pokud se po chvíli opět nerozsvítí, eBox odpojte od napájení a opět připojte.
- 9) Pokud se obě kontrolky rozsvítí je vše OK, jste připojeni k Wifi routeru, v opačném případě budete muset použít tovární reset a nastavení opakovat.
- 10) Pro kontrolu, nebo další nastavení na konzoli vnitřní sítě zadejte nastavenou IP adresu eBoxu, v bodu č.5 a postupujte dle bodu č.4.

Pozn.: může se stát, že eBox není uveden v seznamu připojených zařízení v tabulce WiFi routeru, v tomto případě postupujte podle bodu č. 9 a následně vstupte do nabídky „STA Setting“ bez úprav nastavení potvrďte s **RESETEM** !! Následně by eBox měl být v routeru uveden (MAC address).

add. bod č. 5

Web Version V2.00_50008
Powered by EPEVER Co.,LTD

System Information

Mode Setting

STA Setting

AP Setting

Other Setting

Account Management

Update Firmware

Reset

Factory Reset

QR Code

STA Settings

SSID (case sensitive): UPC26FD367

Encryption: WPA2PSK

Algorithm: AES

Password: [masked]

DHCP: Disable

IP Address: 192.168.0.150

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway Address: 192.168.0.1

DNS Address: 1.0.0.2

submit

add. bod č. 6

Web Version V2.00_50008
Powered by EPEVER Co.,LTD

System Information

Mode Setting

STA Setting

AP Setting

Other Setting

Account Management

Update Firmware

Reset

Factory Reset

QR Code

Mode Setting

Saved Successfully!

Reboot the device to validate the configuration.
You need to login the web again to configure other option.
We recommend that you complete all the settings and then restart.
Click on the [Reset] button to reset immediately.
Click on the [Return] button to continue with the configuration.
Click on the [Reset] button in the menu bar after completed all the settings.

reset return

add. bod č. 7

Web Version V2.00_50008
Powered by EPEVER Co.,LTD

System Information

Mode Setting

STA Setting

AP Setting

Other Setting

Mode setting

Mode Select

1. STA Mode

2. save